

ASRock

PHANTOM GAMING
X870 NOVA WiFi

使用手冊

聯絡資訊

如需聯絡華擎或想要深入瞭解華擎，歡迎造訪華擎網站 <http://www.asrock.com>；您也可以聯絡經銷商，取得更多資訊。如有技術問題，請在 <https://event.asrock.com/tsd.asp> 提交支援要求表單

ASRock Incorporation

電子郵件：info@asrock.com.tw

ASRock EUROPE B.V.

電子郵件：sales@asrock.nl

ASRock America, Inc.

電子郵件：sales@asrockamerica.com



掃描 QR 碼檢視更多手冊和文件。

內容

第 1 章 簡介	1
1.1 包裝內容	1
1.2 規格	2
1.3 主機板配置	7
1.4 I/O 面板	9
1.5 方塊圖	11
1.6 802.11be Wi-Fi 7 模組和華擎 WiFi 2.4/5/6 GHz 天線	12
第 2 章 安裝	14
2.1 安裝 CPU	15
2.2 安裝 CPU 風扇和散熱片	18
2.3 安裝記憶體模組 (DIMM)	27
2.4 連接前面板排針	29
2.5 安裝主機板	30
2.6 安裝 SATA 磁碟機	31
2.7 安裝顯示卡	33
2.8 連接周邊裝置	36
2.9 連接電源接頭	37
2.10 電源開啓	38
2.11 跳線設定	39
2.12 板載排針及接頭	40
2.13 智慧按鈕	56

2.14	Dr. Debug	60
2.15	M.2 SSD 安裝指南 (M2_1)	66
2.16	M.2 SSD 安裝指南 (M2_2/M2_3/M2_4)	69
2.17	M.2 SSD 安裝指南 (M2_5)	72

第 1 章 簡介

感謝您購買華擎 X870 Nova WiFi 主機板，本主機板經華擎嚴格品管製作，是一套值得信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合華擎對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本文件內容如有變更，恕不另行通知。如本文件有任何修改，可至華擎網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以在華擎網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。華擎網站 <http://www.asrock.com>。

1.1 包裝內容

- 華擎 X870 Nova WiFi 主機板 (ATX 尺寸)
- 2 x Serial ATA (SATA) 資料纜線 (選用)
- 2 x 華擎 WiFi 2.4/5/6 GHz 天線 (選用)
- 1 x ARGB 分接線 (選用)
- 1 x 熱敏電阻纜線 (選用)

1.2 規格

平台	<ul style="list-style-type: none">• ATX 尺寸• 8 層板 PCB• 2oz 銅製 PCB
CPU	<ul style="list-style-type: none">• 支援 AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000、8000 及 7000 系列處理器* <p>* 擴充插槽的可用性可能因 CPU 而異。如需詳細資訊，請參閱 PCIe/M.2 頻寬表。(http://www.asrock.com/)</p>
晶片組	<ul style="list-style-type: none">• AMD X870
記憶體	<ul style="list-style-type: none">• 雙通道 DDR5 記憶體技術• 4 x DDR5 DIMM 插槽• 支援 DDR5 ECC / 非 ECC、無緩衝記憶體，最高可達 8400+(OC)*• 最大系統記憶體容量：256GB• 支援 Extreme Memory Profile (XMP) 和 EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) 記憶體模組 <p>* 如需更多資訊，請參閱華擎網站上的記憶體支援表。 (http://www.asrock.com/)</p>
擴充插槽	<p>CPU：</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 x PCIe 5.0 x16 插槽 (PCIE1)，支援 x16 模式* <p>晶片組：</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 x PCIe 4.0 x16 插槽 (PCIE2)，支援 x4 模式*• 1 x 垂直 M.2 插槽 (Key E)，支援 2230 型 WiFi/BT PCIe WiFi 模組 <p>* PCIE1 將以 Gen5x16 搭配 9000 和 7000 系列處理器、Gen4x8 搭配 8000 (Phoenix 1) 系列處理器、Gen4x4 搭配 8000 (Phoenix 2) 系列處理器運作。</p> <p>* 若已佔用 M2_5，PCIE2 將會降級成 x2 模式。</p> <p>* 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟</p>

顯示卡

- 整合 AMD RDNA™ 顯示卡（實際支援可能因 CPU 而異）
 - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G 相容，支援 HDR、HDCP 2.3，最大解析度最高可達 4K 120Hz
 - 2 x USB4，支援 HDCP 2.3，最大解析度最高可達 8K 30Hz*
- * 只能透過 USB4 連接埠顯示 CPU 的嵌入式圖形。若要顯示至 Type-C 顯示器，請使用具有嵌入式圖形的 AM5 Ryzen™ 9000、8000 和 7000 處理器。

音訊

- 7.1 CH HD 音訊含內容保護（Realtek ALC4082 音訊轉碼器）
- 適用左／右音訊聲道的獨立 PCB 層
- Nahimic 音效

LAN

- 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
- Realtek RTL8126

無線 LAN

- 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 模組
- 支援 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- 支援 2.4GHz/5GHz/6GHz* 頻段
- 支援 160MHz 通道頻寬與 6GHz* 頻段

* 僅 Microsoft® Windows® 11 支援 Wi-Fi 7。Windows® 10 沒有可用的驅動程式。6GHz 頻段可用性將視各國家和地區的不同法規狀態而定。將透過 Windows® 更新和軟體更新啟用（適用於支援的國家）。

- 1 天線支援 2（傳送）x 2（接收）分集技術
- 支援 Bluetooth 5.4
- 支援 MU-MIMO

USB

CPU:

- 2 x USB4 Type-C (後置)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (後置 (USB32_3))
- 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A (後置 (USB32_1))

晶片組 :

- 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (前置)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (後置 (USB32_4))
- 6 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 個後置 (USB32_2) 和 USB32_5、4 個前置)
- 8 x USB 2.0 (4 個後置、4 個前置)

* 所有 USB 連接埠都支援 ESD 保護

後面板 I/O

- 2 x 天線連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 1 x 光纖 SPDIF 輸出連接埠
- 2 x USB4 Type-C 連接埠 (40 Gb/s)*
- 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 連接埠 (10 Gb/s) (USB32_34 支援 Ultra USB 電源。)
- 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠 (USB32_12 是 Lightning Gaming 連接埠。)
- 4 x USB 2.0 連接埠
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠
- 1 x 清除 CMOS 按鈕
- 1 x BIOS Flashback 按鈕
- 1 x 線路輸出插孔 (金色音訊插孔)
- 1 x 麥克風輸入插孔 (金色音訊插孔)

* 支援最高 5V@3A (15W) 充電的 USB PD 3.0

* USB4 控制器 (USB4_TC1 和 USB4_TC2) 將以 Gen4x2 搭配 8000 (Phoenix 2) 系列處理器運作。

儲存裝置

CPU :

- 1 x Blazing M.2 插座 (M2_1, Key M)，支援 2280 型 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) 模式 *
- 1 x Blazing M.2 插座 (M2_2, Key M)，支援 2280 型 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) 模式 *

晶片組 :

- 1 x M.2 插座 (M2_3、Key M)，支援類型 2280 SATA3 6.0 Gb/s 及 PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) 模式 *

- 1 x Hyper M.2 插座 (M2_4, Key M) , 支援 2280 型 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 模式 *
- 1 x Hyper M.2 插座 (M2_5, Key M) , 支援 2280 型 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 模式 *
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭 *

* 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟

* M2_1 是 M.2 安裝的第一優先。

* M2_1 將以 Gen5x4 搭配 9000 和 7000 系列處理器、Gen4x4 搭配 8000 (Phoenix 1 和 Phoenix 2) 系列處理器運作。

* 如果 M2_2 被佔用，後方的 USB4 Type-C 連接埠和 M2_2 都會降級為 x2 模式。您可以在 BIOS 設定中將 M2_2 切換為 x4 模式，但這樣做會停用 USB4_TC1 和 USB4_TC2。

* 若已佔用 M2_3，將會停用 SATA3_1 及 SATA3_2。

* 若已佔用 M2_5，PCIE2 將會降級成 x2 模式。

RAID

- 針對 SATA 儲存裝置支援 RAID 0 和 RAID 1
- 針對 M.2 NVMe 儲存裝置支援 RAID 0、RAID 1 及 RAID 10

接頭

- 1 x 熱敏電阻纜線排針
- 1 x 電源 LED 及喇叭排針
- 1 x RGB LED 排針 *
- 3 x 可定址 LED 排針 **
- 2 x CPU 風扇接頭 (4-pin) (智慧型風扇速度控制) ***
- 3 x 機殼風扇接頭 (4-pin) (智慧型風扇速度控制) ***
- 1 x AIO 幫浦風扇接頭 (4-pin) (智慧型風扇速度控制) ***
- 1 x 水冷幫浦風扇接頭 (4-pin) (智慧型風扇速度控制) ***
- 1 x 24 pin ATX 電源接頭 (高密度電源接頭)
- 2 x 8 pin 12V 電源接頭 (高密度電源接頭)

- 1 x 前面板音訊接頭 (15μ 金色音訊接頭)
- 2 x USB 2.0 排針 (支援 4 USB 2.0 連接埠)
- 2 x USB 3.2 Gen1 排針 (支援 4 個 USB 3.2 Gen1 連接埠)
- 1 x 前面板 Type C USB 3.2 Gen2x2 排針 (20 Gb/s)***
- 1 x Dr. Debug，含 LED
- 1 x 電源按鈕，含 LED
- 1 x 重設按鈕，含 LED
- * 總計最高支援 12V/3A，36W LED 燈條
- ** 總計最高支援 5V/3A，15W LED 燈條
- *** CPU_FAN1 支援風扇電源，最高可達 1A (12W)。
- *** CPU_FAN2、CHA_FAN1~3、AIO_PUMP 和 W_PUMP 支援的風扇功率最高可達 3A (36W)。
- *** CPU_FAN2、CHA_FAN1~3、AIO_PUMP 和 W_PUMP 可自動偵測是否使用 3-pin 或 4-pin 風扇。
- **** 支援最高 12V@3A (36W) 充電的 USB PD 3.0

BIOS 功能

- AMI UEFI Legal BIOS 含 GUI 支援

作業系統

- Microsoft® Windows® 10 64 位元 / 11 64 位元

認證


- FCC、CE
- ErP/EuP ready (須具備 ErP/EuP ready 電源供應器)

* 如需產品詳細資訊，請造訪我們的網站：<http://www.asrock.com>



請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本，我們對於因超頻所造成可能損害概不負責。


1.3 主機板配置



編號 說明

- 1 8 pin 12V 電源接頭 (ATX12V1)
- 2 8 pin 12V 電源接頭 (ATX12V2)
- 3 CPU 風扇接頭 (CPU_FAN1)
- 4 2 x 288-pin DDR5 DIMM 插槽 (DDR5_A1、DDR5_B1)
- 5 CPU 風扇接頭 (CPU_FAN2)
- 6 2 x 288-pin DDR5 DIMM 插槽 (DDR5_A2、DDR5_B2)
- 7 AIO 幫浦風扇接頭 (AIO_PUMP)
- 8 電源按鈕 (PWRBTN1)
- 9 重設按鈕 (RSTBTN1)
- 10 可定址 LED 排針 (ADDR_LED3)
- 11 可定址 LED 排針 (ADDR_LED2)
- 12 ATX 電源接頭 (ATXPWR1)
- 13 前面板 Type C USB 3.2 Gen2x2 排針 (USB32_TC1)
- 14 USB 3.2 Gen1 排針 (USB32_8_9)
- 15 SATA3 接頭 (SATA3_1)
- 16 SATA3 接頭 (SATA3_2)
- 17 系統面板排針 (PANEL1)
- 18 電源 LED 和揚聲器排針 (SPK_PLED1)
- 19 清除 CMOS 跳線 (CLRCMOS1)
- 20 USB 3.2 Gen1 排針 (USB32_6_7)
- 21 熱敏電阻纜線排針 (T_SENSOR1)
- 22 水冷幫浦風扇接頭 (W_PUMP)
- 23 機殼風扇接頭 (CHA_FAN1)
- 24 機殼風扇接頭 (CHA_FAN2)
- 25 機殼風扇接頭 (CHA_FAN3)
- 26 USB 2.0 排針 (USB_7_8)
- 27 USB 2.0 排針 (USB_5_6)
- 28 可定址 LED 排針 (ADDR_LED1)
- 29 RGB LED 排針 (RGB_LED1)
- 30 前面板音訊排針 (HD_AUDIO1)

1.4 I/O 面板




編號	說明	編號	說明
1	USB 3.2 Gen2 Type-A 連接埠 (USB32_34)*	8	USB4 Type-C 連接埠 (USB4_TC1)****
2	5G LAN RJ-45 連接埠 **	9	USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠 (USB32_12)*****
3	麥克風輸入插孔 ***	10	USB 2.0 連接埠 (USB_1234)
4	線路輸出插孔 ***	11	BIOS Flashback 按鈕
5	光纖 SPDIF 輸出連接埠	12	天線連接埠
6	USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠 (USB32_5)	13	清除 CMOS 按鈕
7	USB4 Type-C 連接埠 (USB4_TC2)****	14	HDMI 連接埠

* USB32_34 連接埠支援 Ultra USB 電源。USB32_34 連接埠不支援 ACPI 喚醒功能。

** 每個 LAN 連接埠上，都有兩顆 LED。關於 LAN 連接埠 LED 指示，請參閱下表。

活動／連結 LED



活動／連結 LED

狀態	說明
關閉	無連結
閃爍	資料活動
亮起	連結

速度 LED

狀態	說明
關閉	10Mbps 連線
橘色	100Mbps/1Gbps/2.5 連線
綠色	5Gbps 連線


*** 2、4、5.1 或 7.1 聲道配置的音訊連接埠功能：

聲道	連接埠	功能
2ch	線路輸出插孔 (後面板)	前置揚聲器輸出
4ch	粉紅色 - 麥克風 (前面板)	後置揚聲器輸出
5.1ch	麥克風輸入插孔 (後面板)	中央／重低音揚聲器輸出
7.1ch	萊姆色 - 耳機 (前面板)	側邊揚聲器輸出

**** USB4 控制器 (USB4_TC1 和 USB4_TC2) 將以 Gen4x2 搭配 8000 (Phoenix 2) 系列處理器運作。

***** USB32_12 是 Lightning Gaming 連接埠。

1.5 方塊圖



1.6 802.11be Wi-Fi 7 模組和華擎 WiFi 2.4/5/6 GHz 天線

802.11be Wi-Fi 7 + BT 模組

本主機板搭載獨家 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Wi-Fi 7 + BT v5.4 模組，支援 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Wi-Fi 7 連線標準和 Bluetooth v5.4。Wi-Fi 7 + BT 模組是一款易於使用的無線區域網路 (WLAN) 介面卡，支援 Wi-Fi 7 + BT。Bluetooth v5.4 標準採用 Smart Ready 技術，為行動裝置加入全新功能。

* 傳輸速度可能因環境而異。

* Microsoft® Windows® 11 將支援 Wi-Fi 7 (6GHz 頻段)。可用性將視各國家和地區的不同法規狀態而定。將透過 Windows 更新和軟體更新啟用（適用於支援的國家）。

WiFi 天線安裝指南




步驟 1

準備隨附的 WiFi 2.4/5/6 GHz 天線。

步驟 2


將兩條 WiFi 2.4/5/6 GHz 天線連接至天線接頭。
順時針轉動天線，直到牢固連接。



步驟 3

如圖所示設置 WiFi 2.4/5/6 GHz 天線。

* 可能要調整天線的方向，以提高訊號強度。



第 2 章 安裝

這是 ATX 尺寸主機板。安裝主機板之前，請研究機殼配置，確保主板適合機殼。

安裝前注意事項

安裝主機板元件或變更任何主機板設定之前，請注意下列注意事項：

- 安裝或拆卸主機板元件之前，請務必拔下電源線。否則可能導致身體傷害和主機板元件損壞。
- 為了避免靜電損壞主機板元件，切勿將主機板直接放在地毯上。也請記得在處理元件之前，使用接地腕帶或觸摸安全接地的物體。
- 握住元件的邊緣，勿觸摸 IC。
- 拆卸任何元件時，請將它們放在接地的防靜電墊上或元件隨附的袋子中。
- 放置螺絲將主機板固定至機殼時，請勿過度鎖緊螺絲！否則可能損壞主機板。



2.1 安裝 CPU




1. 將 1718-Pin CPU 插入插座之前，請檢查 PnP 蓋是否在插座上、CPU 表面是否乾淨，或插座中是否有任何彎曲的針腳。如果發現上述情況，請勿強行將 CPU 插入插座。否則將嚴重損壞 CPU。
2. 安裝 CPU 之前，請拔下所有電源線。





教學影片




打開 CPU 插座蓋之前，請將 CPU 轉到正確方向。



⚠ 小心放入 CPU，盡可能平坦。
請勿讓它掉落。

5**6**

⚠ 確保 CPU 與插座對齊，然後鎖入定位。

7

⚠ 確保黑色蓋板始終就位，直到它在關閉插座桿時彈出。



如果移除處理器，請保留蓋子。若要將主機板送回要求售後服務，必須裝上蓋子。



2.2 安裝 CPU 風扇和散熱片



將 CPU 裝入主機板後，必須安裝大型散熱片和散熱風扇進行散熱。也必須在 CPU 與散熱器之間噴塗導熱膏，提升散熱效果。確保 CPU 與散熱片牢牢固定且彼此接觸良好。





更換 CPU 或散熱片之前，請關閉電源或拔下電源線。



安裝 CPU 散熱器（1型）




3**4**

安裝 CPU 散熱器 (2 型)






5




* 此處所示的圖片僅供參考，可能與您購買的型號不完全相符。

安裝 CPU 散熱器 (3 型)


①




②




3




4




5

6



或



請注意，在此步驟中，一次應只使用一條纜線。

如果選擇 RGB_LED1，請安裝華擎公用程式「ASRock Polychrome SYNC」。

如果選擇 USB 接頭，請安裝 AMD 公用程式「SR3 Settings Software」。

* 此處所示的圖片僅供參考，可能與您購買的型號不完全相符。

2.3 安裝記憶體模組 (DIMM)

本主機板提供四個 288-pin DDR5 (Double Data Rate 5) DIMM 插槽，並支援雙通道記憶體技術。



- 就雙通道配置而言，一律必須安裝相同（相同品牌、速度、尺寸和晶片類型）的 DDR5 DIMM 對。
- 在僅安裝一個或安裝三個記憶體模組的情況下，無法啟用雙通道記憶體技術。
- 不得將 DDR、DDR2、DDR3 或 DDR4 記憶體模組裝入 DDR5 插槽；否則，本主機板和 DIMM 可能會損壞。
- DIMM 只能朝一個正確方向安裝。如果朝錯誤方向強行將 DIMM 插入插槽，將對主機板和 DIMM 造成永久損壞。

建議的記憶體配置

1 DIMM

A1	A2	B1	B2
			V


2 DIMMs

A1	A2	B1	B2
	V		V


4 DIMMs

A1	A2	B1	B2
V	V	V	V


1



2




3




2.4 連接前面板排針


1




2




系統面板排針



前面板電線




2.5 安裝主機板




2.6 安裝 SATA 磁碟機


1




2




3



4




2.7 安裝顯示卡




如果將顯示卡裝入 PCIE1 插槽，請略過步驟 2。此處的圖片僅供參考。

從 PCIE1 插槽拆下顯示卡

請依照下述步驟釋放 PCIE1 上的 PCIe 插槽門鎖並拆下顯示卡。



1. 將門鎖往右滑，將顯示卡從 PCIe 插槽中釋放。
綠色指示燈表示已正確釋放門鎖。



2. 您現在可以輕鬆從 PCIe 插槽拆下顯示卡。
* 拆下顯示卡時，請確保已拔除系統電源線。

擴充插槽（PCIe 插槽）

主機板上有 2 個 PCI Express 插槽。



安裝擴充卡之前，請確保已關閉電源或拔下電源線。開始安裝之前，請閱讀擴充卡的說明書並對卡片進行必要的硬體設定。

PCIe 插槽：

PCIE1（PCIe 5.0 x16 插槽）用於 PCIe x16 通道寬度顯示卡。


PCIE2（PCIe 4.0 x16 插槽）用於 PCIe x4 通道寬度顯示卡。

* PCIE1 將以 Gen5x16 搭配 9000 和 7000 系列處理器、Gen4x8 搭配 8000 (Phoenix 1)



系列處理器、Gen4x4 搭配 8000 (Phoenix 2) 系列處理器運作。

* 若已佔用 M2_5，PCIE2 將會降級成 x2 模式。


2.8 連接周邊裝置



2.9 連接電源接頭




2.10 電源開啓



2.11 跳線設定


圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。



清除 CMOS 跳線

(CLRCMOS1) (請參閱第 7 頁，編號 19)

您可利用 CLRCMOS1 清除 CMOS 中的資料。CMOS 中的資料包含系統設定資訊，如系統密碼、日期、時間及系統設定參數。若要清除並重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源及拔下電源線，然後使用跳線蓋讓 CLRCMOS1 上的針腳短路約 3 秒。請牢記，務必在清除 CMOS 後取下跳線蓋。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。



CLRCMOS1



2-pin 跳線

短路 : Clear CMOS

開啟 : 預設

2.12 板載排針及接頭





板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針

(9-pin PANEL1) (請參閱第 7 頁，編號 17)

請依照以下的針腳排列，將機殼上的電源按鈕、重設按鈕及系統狀態指示燈連接至此排針。在連接纜線之前，請注意正負針腳。



PWRBTN (電源按鈕) :

連接至機殼前面板上的電源按鈕。您可設定使用電源按鈕關閉系統電源的方式。

RESET (重設按鈕) :

連接至機殼前面板上的重設按鈕。若電腦當機且無法執行正常重新啟動，按下重設按鈕即可重新啟動電腦。

PLED (系統電源 LED) :

連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

HDLED (硬碟活動 LED) :


連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。

各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源按鈕、重設按鈕、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。


電源 LED 及喇叭排針

(7-pin SPK_PLED1) (請參閱第 7 頁，編號 18)

請將機殼電源 LED 及機殼喇叭連接至此排針。



SPK_PLED1



Serial ATA3 接頭


直角：

(SATA3_1) (請參閱第 7 頁，編號 15)

(SATA3_2) (請參閱第 7 頁，編號 16)

這兩組 SATA3 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線，最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。

* 若已佔用 M2_3，將會停用 SATA3_1 及 SATA3_2。




USB 2.0 排針


(9-pin USB_5_6) (請參閱第 7 頁，編號 27)

(9-pin USB_7_8) (請參閱第 7 頁，編號 26)


本主機板上含有兩組排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。



USB_5_6



USB_7_8



USB 3.2 Gen1 排針


垂直：

(19-pin USB32_6_7) (請參閱第 7 頁，編號 20)

直角：

(19-pin USB32_8_9) (請參閱第 7 頁，編號 14)

本主機板上含有兩組排針。各 USB 3.2 Gen1 排針皆可支援兩個連接埠。



USB32_8_9

1	Dummy	IntA_PA_D+
	IntA_PB_D+	IntA_PA_D-
	IntA_PB_D-	GND
	GND	IntA_PA_SSTX+
	IntA_PB_SSTX+	IntA_PA_SSTX-
	IntA_PB_SSTX-	GND
	GND	IntA_PA_SS RX+
	IntA_PB_SS RX+	IntA_PA_SS RX-
	IntA_PB_SS RX-	Vbus
	Vbus	


USB32_6_7

1	IntA_P_D+	IntA_P_D-	GND	IntA_P_SSTX+	IntA_P_SSTX-	GND	IntA_P_SS RX+	IntA_P_SS RX-	Vbus
1	IntA_P_D+	IntA_P_D-	GND	IntA_P_SSTX+	IntA_P_SSTX-	GND	IntA_P_SS RX+	IntA_P_SS RX-	Vbus
1	IntA_P_D+	IntA_P_D-	GND	IntA_P_SSTX+	IntA_P_SSTX-	GND	IntA_P_SS RX+	IntA_P_SS RX-	Vbus
1	IntA_P_D+	IntA_P_D-	GND	IntA_P_SSTX+	IntA_P_SSTX-	GND	IntA_P_SS RX+	IntA_P_SS RX-	Vbus

前面板 Type C USB 3.2 Gen2x2 排針

(20-pin USB32_TC1)（請參閱第 7 頁，編號 13）


本主機板上有一個前面板 Type C USB 3.2 Gen2x2 排針。此排針用於連接 USB 3.2 Gen2x2 模組，以提供額外的 USB 3.2 Gen2x2 連接埠。




前面板音訊排針

(9-pin HD_AUDIO1) (請參閱第 7 頁，編號 30)

本排針適用於連接音訊裝置至前面板音訊。



HD_AUDIO1



高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing)，但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。


機殼風扇接頭

(4-pin CHA_FAN1) (請參閱第 7 頁，編號 23)

(4-pin CHA_FAN2) (請參閱第 7 頁，編號 24)

(4-pin CHA_FAN3) (請參閱第 7 頁，編號 25)


這些排針可讓您連接機殼或散熱器風扇。若要連接 3-Pin 風扇，請連接至 Pin 1-3。




CPU 風扇接頭

(4-pin CPU_FAN1) (請參閱第 7 頁，編號 3)

此排針可讓您連接 CPU 風扇。若要連接 3-Pin 風扇，請連接至 Pin 1-3。




CPU_FAN1




CPU 風扇接頭

(4-pin CPU_FAN2) (請參閱第 7 頁，編號 5)

此排針可讓您連接 CPU 風扇或水冷幫浦。若要連接 3-Pin 風扇，請連接至 Pin 1-3。




CPU_FAN2




水冷幫浦風扇接頭

(4-pin W_PUMP) (請參閱第 7 頁，編號 22)

此排針可讓您連接水冷幫浦或風扇。若要連接 3-Pin 風扇，請連接至 Pin 1-3。




W_PUMP




AIO 幫浦風扇接頭

(4-pin AIO_PUMP) (請參閱第 7 頁，編號 7)

此排針可讓您連接 AIO (All-in-One) 幫浦或風扇。若要連接 3-Pin AIO 散熱風扇，請連接至 Pin 1-3。




AIO_PUMP



ATX 電源接頭

(24-pin ATXPWR1) (請參閱第 7 頁，編號 12)

本主機板配備一組 24-pin ATX 電源接頭。若要使用 20-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 13。



ATX 12V 電源接頭


(8-pin ATX12V1) (請參閱第 7 頁，編號 1)

(8-pin ATX12V2) (請參閱第 7 頁，編號 2)

本主機板配備兩組 8-pin ATX 12V 電源接頭。若要使用 4-pin ATX 電源供應器，請插入 Pin 1 及 Pin 5。

* 將 ATX 12V 8-pin 繩線連接至 ATX12V2 屬於選擇性。


* 警告：請確定已連接 CPU 的電源線，而非顯示卡的電源線。請勿將 PCIe 電源線插入此接頭。




熱敏電阻纜線排針

(2-pin T_SENSOR1) (請參閱第 7 頁，編號 21)

熱敏電阻纜線排針用以連接熱敏電阻纜線，以監控關鍵元件的溫度。將隨附的熱敏電阻纜線插入排針，然後將感測器末端連接至元件以偵測其溫度。



將熱敏電阻纜線連接至主機板上的
熱敏電阻纜線排針 (T_SENSOR1)。




RGB LED 排針

(4-pin RGB_LED1) (請參閱第 7 頁，編號 29)

此 RGB 排針用於連接 RGB LED 延長線，可供使用者選擇各種 LED 照明效果。


警告：切勿以錯誤方向安裝 RGB LED 纜線，否則纜線可能損壞。



RGB_LED1



將 RGB LED 燈條連接至主機板上的
RGB LED 排針 (RGB_LED1)。



1. 切勿以錯誤方向安裝 RGB LED 纜線，否則纜線可能損壞。
2. 安裝或拆卸 RGB LED 纜線之前，請關閉系統並從電源拔下電源線。否則可能對主機板元件造成損壞。



1. 請注意，RGB LED 燈條未隨附於套件。
2. RGB LED 排針支援標準 5050 RGB LED 燈條 (12V/G/R/B)，最大額定功率為 3A (12V)，長度在 2 公尺內。

可定址 LED 排針


(3-pin ADDR_LED1) (請參閱第 7 頁，編號 28)

(3-pin ADDR_LED2) (請參閱第 7 頁，編號 11)


(3-pin ADDR_LED3) (請參閱第 7 頁，編號 10)

此排針用於連接可讓使用者選擇各種 LED 燈效的可定址 LED 延長線。

警告：切勿以錯誤方向安裝可定址 LED 纜線，否則纜線可能損壞。



將可定址 RGB LED 燈條連接至主機板上的
可定址 LED 排針 (ADDR_LED1 /
ADDR_LED2 / ADDR_LED3)。






1. 切勿以錯誤方向安裝可定址 LED 纜線，否則纜線可能損壞。
2. 安裝或拆卸 可定址 LED 纜線之前，請關閉系統並從電源拔下電源線，否則可能對主機板元件造成損壞。



1. 請注意，可定址 LED 燈條未隨附於套件。
2. 可定址 LED 排針支援 WS2812B 可定址 RGB LED 燈條(5V/Data/GND)，最大額定功率為 3A (5V)，長度在 2 公尺內。

隨附的 ARGB 分接線可讓您透過主機板上的單一 3-pin 可定址 LED 排針，延伸和連接各種可定址 RGB LED 燈條或裝置。




2.13 智慧按鈕

主機板設有四個智慧型開關：電源按鈕、重設按鈕、清除 CMOS 按鈕及 BIOS Flashback 按鈕，可讓使用者迅速開啟／關閉系統、重設系統、清除 CMOS 值或更新 BIOS。

電源按鈕

(PWRBTN1) (請參閱第 7 頁，編號 8)


電源按鈕可讓使用者迅速開啟／關閉系統。



重設按鈕

(RSTBTN1) (請參閱第 7 頁，編號 9)


重設按鈕可讓使用者迅速重設系統。



清除 CMOS 按鈕

(CLRCMOS) (請參閱第 9 頁，編號 13)

清除 CMOS 按鈕可讓使用者迅速清除 CMOS 值。



CLRCMOS




此功能唯有在將電腦關機，拔下電源供應器的插頭時，才會作用。


BIOS Flashback 按鈕

(BIOS_F_B) (請參閱第 9 頁，編號 11)

BIOS Flashback 按鈕可讓使用者更新 BIOS。



BIOS_F_B



USB BIOS Flashback 連接埠

ASRock BIOS Flashback 功能可讓您不用關閉系統就能更新 BIOS，甚至無 CPU 也行。



使用 BIOS Flashback 功能之前，請暫停 BitLocker 及任何仰賴 TPM 的加密或安全性。請確保已儲存並備份復原金鑰。如果加密啟用時缺少復原金鑰，資料將保持加密狀態，系統不會啟動進入作業系統。建議在更新 BIOS 之前停用 fTPM。否則，可能發生無法預測的失敗。

若要使用 USB BIOS Flashback 功能，請依照下列步驟進行。

1. 從華擎網站下載最新的 BIOS 檔案：<http://www.asrock.com>。
2. 將 BIOS 檔案複製到您的 USB 隨身碟。請確定 USB 隨身碟的檔案系統是 FAT32。
3. 從 zip 檔案解壓縮 BIOS 檔案。
4. 請將檔名改成「**creative.rom**」，然後儲存至 X: USB 隨身碟的根目錄下。
5. 將 24 pin 電源插頭插入主機板，然後開啟電源供應器的 AC 開關。
* 無須將系統開機。
6. 接著將 USB 隨身碟插入 USB BIOS Flashback 連接埠。
7. 按住 BIOS Flashback 開關約三秒，接著 LED 會開始閃爍。
8. 等到 LED 停止閃爍，表示 BIOS 刷新已經完成。
* 如果 LED 燈亮起綠燈，表示 BIOS Flashback 沒有正常運作。請確定您將 USB 隨身碟插入 USB BIOS Flashback 連接埠。
** 如果 LED 完全不亮，請中斷系統電源並將 CMOS 電池從主機板拆下／中斷連接幾分鐘。重新連接電源和電池並再試一次。

2.14 Dr. Debug

Dr. Debug 用以提供代碼資訊，使故障排除變得更容易。請參考下圖以閱讀 Dr. Debug 代碼。

代碼	說明
0x10	PEI_CORE_STARTED
0x11	PEI_CAR_CPU_INIT
0x15	PEI_CAR_NB_INIT
0x19	PEI_CAR_SB_INIT
0x31	PEI_MEMORY_INSTALLED
0x32	PEI_CPU_INIT
0x33	PEI_CPU_CACHE_INIT
0x34	PEI_CPU_AP_INIT
0x35	PEI_CPU_BSP_SELECT
0x36	PEI_CPU_SMM_INIT
0x37	PEI_MEM_NB_INIT
0x3B	PEI_MEM_SB_INIT
0x4F	PEI_DXE_IPL_STARTED
0x60	DXE_CORE_STARTED
0x61	DXE_NVRAM_INIT
0x62	DXE_SBRUN_INIT

0x63	DXE_CPU_INIT
0x68	DXE_NB_HB_INIT
0x69	DXE_NB_INIT
0x6A	DXE_NB_SMM_INIT
0x70	DXE_SB_INIT
0x71	DXE_SB_SMM_INIT
0x72	DXE_SB_DEVICES_INIT
0x78	DXE_ACPI_INIT
0x79	DXE_CSM_INIT
0x90	DXE_BDS_STARTED
0x91	DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS
0x92	DXE_PCI_BUS_BEGIN
0x93	DXE_PCI_BUS_HPC_INIT
0x94	DXE_PCI_BUS_ENUM
0x95	DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES
0x96	DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES
0x97	DXE_CON_OUT_CONNECT
0x98	DXE_CON_IN_CONNECT

0x99	DXE_SIO_INIT
0x9A	DXE_USB_BEGIN
0x9B	DXE_USB_RESET
0x9C	DXE_USB_DETECT
0x9D	DXE_USB_ENABLE
0xA0	DXE_IDE_BEGIN
0xA1	DXE_IDE_RESET
0xA2	DXE_IDE_DETECT
0xA3	DXE_IDE_ENABLE
0xA4	DXE_SCSI_BEGIN
0xA5	DXE_SCSI_RESET
0xA6	DXE_SCSI_DETECT
0xA7	DXE_SCSI_ENABLE
0xA8	DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD
0xA9	DXE_SETUP_START
0xAB	DXE_SETUP_INPUT_WAIT
0xAD	DXE_READY_TO_BOOT
0xAE	DXE_LEGACY_BOOT

0xAF	DXE_EXIT_BOOT_SERVICES
0xB0	RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN
0xB1	RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END
0xB2	DXE_LEGACY_OPROM_INIT
0xB3	DXE_RESET_SYSTEM
0xB4	DXE_USB_HOTPLUG
0xB5	DXE_PCI_BUS_HOTPLUG
0xB6	DXE_NVRAM_CLEANUP
0xB7	DXE_CONFIGURATION_RESET
0xF0	PEI_RECOVERY_AUTO
0xF1	PEI_RECOVERY_USER
0xF2	PEI_RECOVERY_STARTED
0xF3	PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND
0xF4	PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED
0xE0	PEI_S3_STARTED
0xE1	PEI_S3_BOOT_SCRIPT
0xE2	PEI_S3_VIDEO_REPOST
0xE3	PEI_S3_OS_WAKE

0x50	PEI_MEMORY_INVALID_TYPE
0x53	PEI_MEMORY_NOT_DETECTED
0x55	PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED
0x57	PEI_CPU_MISMATCH
0x58	PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED
0x59	PEI_CPU_NO_MICROCODE
0x5A	PEI_CPU_ERROR
0x5B	PEI_RESET_NOT_AVAILABLE
0xD0	DXE_CPU_ERROR
0xD1	DXE_NB_ERROR
0xD2	DXE_SB_ERROR
0xD3	DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE
0xD4	DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES
0xD5	DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE
0xD6	DXE_NO_CON_OUT
0xD7	DXE_NO_CON_IN
0xD8	DXE_INVALID_PASSWORD
0xD9	DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR

0xDA	DXE_BOOT_OPTION_FAILED
0xDB	DXE_FLASH_UPDATE_FAILED
0xDC	DXE_RESET_NOT_AVAILABLE
0xE8	PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED
0xE9	PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND
0xEA	PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR
0xEB	PEI_S3_OS_WAKE_ERROR


2.15 M.2 SSD 安裝指南 (M2_1)

M.2 為小型多功能卡緣接頭，用於取代 mPCIe 和 mSATA。Blazing M.2 插座 (M2_1，Key M)，支援 2280 型 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) 模式。

* M2_1 是 M.2 安裝的第一優先。


* M2_1 將以 Gen5x4 搭配 9000 和 7000 系列處理器、Gen4x4 搭配 8000 (Phoenix 1 和 Phoenix 2) 系列處理器運作。

安裝 M.2 SSD



步驟 1

準備 M.2 SSD。




步驟 2

視 PCB 類型及 M.2 SSD 長度而定，
找出要使用的對應螺帽位置。

編號	1
螺帽位置	A
PCB 長度	8cm
模組類型	2280 型



步驟 3



按下 M.2 散熱片上的按鈕，依照圖中所示方向 (A) 操作。然後，提起散熱器 (B) 並朝圖示 (C) 所示方向移動。



* 安裝 M.2 SSD 之前，請撕下 M.2 散熱片底部的保護膜。

步驟 4



將 M.2 SSD 對準 M.2 插槽並輕輕插入。請注意，M.2 SSD 只能朝一個方向安裝。


步驟 5



確保 M.2 SSD 末端的凹口與螺帽對齊。然後將螺帽鎖順時針轉動至鎖定位置，以固定 M.2 SSD。

步驟 6


將 M.2 散熱片的卡榫鉤回銅柱上。



步驟 7


向下按壓 M.2 散熱器固定到位。

* 請勿按下 M.2 散熱器上的按鈕。



步驟 8

完成。



如需最新的 M.2 SSD 支援清單，請上我們的網站取得詳細資訊：<http://www.asrock.com>

2.16 M.2 SSD 安裝指南 (M2_2/M2_3/M2_4)


M.2 為小型多功能卡緣接頭，用於取代 mPCIe 和 mSATA。Blazing M.2 插座 (M2_2，Key M)，支援 2280 型 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) 模式。M.2 插座 (M2_3，Key M)，支援 2280 型 SATA3 6.0 Gb/s 及 PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) 模式。Hyper M.2 插座 (M2_4，Key M)，支援 2280 型 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 模式。

* 如果 M2_2 被佔用，後方的 USB4 Type-C 連接埠和 M2_2 都會降級為 x2 模式。您可以在 BIOS 設定中將 M2_2 切換為 x4 模式，但這樣做會停用 USB4_TC1 和 USB4_TC2。

* 若已佔用 M2_3，將會停用 SATA3_1 及 SATA3_2。


安裝 M.2 SSD

步驟 1




準備 M.2 SSD。

步驟 2



視 PCB 類型及 M.2 SSD 長度而定，找出要使用的對應螺帽位置。


編號	1
螺帽位置	A
PCB 長度	8cm
模組類型	2280 型



步驟 3


安裝 M.2 SSD 之前，請鬆開螺絲拆下 M.2 散熱片。

* 安裝 M.2 SSD 之前，請撕下 M.2 散熱片底部的保護膜。




步驟 4

將 M.2 SSD 對準 M.2 插槽並輕輕插入。請注意，M.2 SSD 只能朝一個方向安裝。



步驟 5

確保 M.2 SSD 末端的凹口與螺帽對齊。然後將螺帽鎖順時針轉動至鎖定位置，以固定 M.2 SSD。

步驟 6

使用螺絲起子鎖緊螺絲，固定 M.2 散熱片。請勿過度鎖緊螺絲，否則可能損壞 M.2 散熱片。

如需最新的 M.2 SSD 支援清單，請上我們的網站取得詳細資訊：<http://www.asrock.com>


2.17 M.2 SSD 安裝指南 (M2_5)

M.2 為小型多功能卡緣接頭，用於取代 mPCIe 和 mSATA。Hyper M.2 插座（M2_5，Key M），支援 2280 型 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 模式。

* 若已佔用 M2_5，PCIE2 將會降級成 x2 模式。


安裝 M.2 SSD

步驟 1



準備 M.2 SSD。


步驟 2



視 PCB 類型及 M.2 SSD 長度而定，
找出要使用的對應螺帽位置。

編號	1
螺帽位置	A
PCB 長度	8cm
模組類型	2280 型


步驟 3



安裝 M.2 SSD 之前，請鬆開螺絲拆下 M.2 散熱片。


* 安裝 M.2 SSD 之前，請撕下 M.2 散熱片底部的保護膜。

步驟 4




將 M.2 SSD 對準 M.2 插槽並輕輕插入。請注意，M.2 SSD 只能朝一個方向安裝。

步驟 5



確保 M.2 SSD 末端的凹口與螺帽對齊。然後將螺帽鎖順時針轉動至鎖定位置，以固定 M.2 SSD。

步驟 6



依照所示順序用螺絲起子鎖緊螺絲，固定 M.2 SSD 和 M.2 散熱片。
先鎖緊 M.2 接頭對面的螺絲 (2)，
再鎖緊 M.2 接頭旁邊的螺絲 (3)。

* 請勿過度鎖緊螺絲，否則可能損壞 M.2 SSD 和 M.2 散熱片。

如需最新的 M.2 SSD 支援清單，請上我們的網站取得詳細資訊：<http://www.asrock.com>

1.0 版

2025 年 5 月出版

Copyright©2025 ASRock INC。保留所有權利。

版權聲明：

未經華擎書面同意，不得以任何語言、任何形式或透過任何方式複製、轉錄、傳播或翻譯本文文件的任何部分，購買者基於備份目的而複製文件除外。

本文件中出現的產品和公司名稱可能是其所屬公司的註冊商標或版權，僅用於識別或說明並且符合所有者的利益，無侵權意圖。

免責聲明：

本文件中包含的規格和資訊僅供參考，如有變更，恕不另行通知，且不應被視為華擎的承諾。華擎對本文件中可能出現的任何錯誤或遺漏概不負責。

在法律允許的範圍內，對於本文件的內容，華擎不提供任何明示或默示保證，包括但不限於適銷性或特定用途適用性的默示保證或條件。在任何情況下，華擎、其董事、主管、員工或代理商均不對任何間接、特殊、附帶性或衍生性損害（包括利潤損失、業務損失、資料遺失、業務中斷等情況造成的損害）負責，即使華擎已知悉可能因文件或產品中的任何瑕疵或錯誤而造成此類損害亦然。

FCC 合規性聲明



本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作滿足下列兩個條件：

(1) 本裝置不得造成有害干擾；以及

(2) 本裝置必須能承受接收的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

本設備已經過測試並符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置的限制，這些限制的目的是針對住宅安裝中的有害干擾提供合理的保護。本設備會產生、使用和發射射頻能量，若未依照指示安裝和使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。但不保證在特定安裝中不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊造成有害干擾（可透過關閉再開啟設備判斷），建議使用者嘗試透過下列一或多項措施修正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。

- 增加設備與接收器之間的距離。

- 將設備與接收器分別連接至不同電路上的插座。

- 向經銷商或專業無線電／電視技術人員尋求協助。

鈕扣型電池安全注意事項



- 食入危害：**本產品含有鈕扣型電池或硬幣型電池。
- 如果誤食，可能導致**死亡**或重傷。
- 若吞入鈕扣型電池或硬幣型電池，可能在短短**2 小時內**，導致**體內化學灼傷**。
- 請將新舊電池放在兒童無法觸及處**
- 如果懷疑電池被吞入或插入任何身體部位，**請立即就醫**。



- 取出並立即依照當地法規回收或處置舊電池，並置於兒童無法觸及處。請勿將電池丟入一般垃圾中或焚燒。
 - 即使は舊電池也可能導致嚴重傷害或死亡。
 - 請聯絡毒物控制中心以取得治療資訊。
 - 電池類型：CR2032
 - 電池電壓：3V
 - 不可充電電池無法充電。
 - 請勿強制放電、充電、拆解、加熱超過（製造商指定的溫度額定值）或焚燒。否則可能因通風、洩漏或爆炸而造成傷害，導致化學灼傷
 - 本產品包含不可更換的電池。
 - 該圖示表示吞下鈕扣電池可能會導致嚴重傷害或死亡。
- 請將電池置於兒童看不到或無法觸及處。

僅限美國加州

本主機板採用的鋰電池含有過氯酸鹽，這是一種受加州立法機關通過的過氯酸鹽最佳管理實務 (BMP) 法規管制的有毒物質。在美國加州丟棄鋰電池時，請事先遵守相關規定。

「過氯酸鹽物質 - 可能需要特殊處理，請參閱
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate」

僅限美國加州



警告：接觸鉛可能導致癌症和生殖危害。
請參閱 www.P65Warnings.ca.gov

CE 符合性



華擎茲此聲明，本裝置符合相關指令的基本要求及其他相關規定。如需 EU 符合性聲明的全文，請至：<http://www.asrock.com>

華擎遵循綠色設計理念設計和製造產品，並確保華擎產品生命週期的各個階段都符合全球環保法規。此外，華擎根據法規要求揭露相關資訊。

請參閱 <https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility>，瞭解華擎根據法規要求進行的資訊揭露。

UKCA 符合性



華擎茲此聲明，本裝置符合相關 UKCA 指令的基本要求及其他相關規定。如需 UKCA 符合性聲明的全文，請至：<http://www.asrock.com>

消費者有限保固 - 澳洲

我們的商品附有根據澳洲消費者法不得排除的保證。您有權因重大故障而要求更換或退款，並就商品造成的任何其他合理可預見的損失或損壞獲得賠償。如果商品品質不合格，而故障不構成重大故障，您也有權要求維修或更換商品。如需協助，請致電華擎，電話：+886-2-28965588 分機 123（收取標準國際通話費用）

警告



本產品裝有鈕扣電池

如果誤食，鈕扣電池可能導致重傷或死亡。

請將電池置於兒童看不到或無法觸及處。

妥善處置



請勿將主機板丟入一般廢棄物中。本產品的設計實現妥善的零件再利用和回收。此打叉附輪垃圾桶符號表示不應將產品（電力電子設備）放入一般廢棄物中，請參考當地法規處置電子產品。

商標資訊

HDMI®、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 標誌，是 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家的商標或註冊商標。



歐洲共同體無線電設備指令符合性聲明

本裝置符合歐洲共同體委員會發佈的指令 2014/53/EU。本設備符合針對非受控環境規定的 EU 輻射暴露限制。

安裝和操作本設備時，輻射體與身體之間應至少保持 20cm 的距離。

在 5.15-5.35/6GHz 頻段操作僅限於室內使用。

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR			



無線電頻段和最大功率位準

- 支援的功能：Wi-Fi 6E, BT, Wi-Fi 7
- 頻率範圍：2.4 GHz: 2400-2485MHz; 5 GHz: 5150-5350MHz, 5470-5725MHz, 5725-5850MHz; 6 GHz: 5955-6415 MHz
- 最大功率位準：2.4 GHz: 20dBm; 5 GHz: 23dBm; 6 GHz: 23dBm

加拿大創新科學暨經濟發展部 (ISED) 符合性聲明

本裝置符合加拿大創新科學暨經濟發展部免授權 RSS。操作滿足下列兩個條件：(1) 本裝置不得造成干擾、(2) 本裝置必須能承受任何干擾，包括可能導致裝置意外運作的干擾。5150-5250 MHz 頻段內的運作僅供室內使用，以降低對同頻道行動衛星系統造成有害干擾的可能性。CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

NCC 無線設備警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ASRock Incorporation

Contains Wi-Fi 7 module with Bluetooth

Azurewave WiFi 7 AW-EB601NF

Model: RTL8922AE



FCC ID : TX2-RTL8922AE



IC : 6317A-RTL8922AE



[R] 020-230387

[T] D230109020



CCAI23Y10120T0

5.9~6.4GHz indoor use only

BSMI 限用物質及元素清單

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	-	○	○	○	○	○
線材	-	○	○	○	○	○
配件	-	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。